



9-Kanaals XVR
VideoRecorder

CPD808M-PV pentabrid XVR voorzien van
1 HDD-slot: 8 digitale en/of 9 IP kanalen

CPD808M PushVideo XVR Videorecorder



Op deze recorder kunt u tot maximaal 8 digitale camera's aansluiten en ook is er de mogelijkheid om tot maximaal 9 IP camera's hierop aan te sluiten.

Met ruimte voor 1 harde schijf die tot 14TB per stuk ondersteunt worden, kunt u optimaal gebruik maken van de beelden rondom uw woonhuis/kantoor of bedrijfspanden.

Deze recorder is een XVR wat inhoud dat zij zowel de digitale formats TVI, CVI, AHD en 960H (CVBS) ondersteunt, zodat u zowel de oudere analoge camera's als ook de nieuwste digitale camera's en zelfs IP camera's kunt aansluiten op deze alleskunner.

Met de vele video uitgangen (1x BNC, 1x VGA en 1x HDMI) kunt u de beelden, zowel live als gemaakte opnames, bekijken op de dichtstbijzijnde aangesloten monitor en zo kunt u altijd op de hoogte zijn van wat er op uw locatie gebeurt.



De Technische Specificaties:

Model	CPD808M PV
Video	
Videosysteem	NTSC / PAL (auto-detectie)
Videosignaal	IP / TVI / CVI / Analooq HD (AHD) / 960H (CVBS)
Video-ingang	8 Pentabrid kanalen (IP / TVI / CVI / Analooq HD / 960H) + 1 IP kanaal
Video-ingang Interface	Digitaal: Composiet video signaal 75Ω IP: Ethernet, 10/100 Base-T
Video-uitgang	1 x BNC, 1 x VGA / 1080p, 1x HDMI / tot 4K
Videoresolutie	Digitaal: 5MP / 4MP / 1080P / 720P / QHD / 960H / Frame / Field / CIF IP: 2592x1944 / 2048x1536 / 1920x1080 / 1280x720 / 640x480 / 320x240
Opname en Backup	
Maximale opnamesnelheid	Digitaal: tot 120 FPS @ 1920 x 1080 (8 kanalen) IP: Tot 270 FPS @ 1920 x 1080 (9 kanalen)
Opnamemodi	Handmatig / Timer / Beweging / Alarm / Op afstand
Vooralarm opname	Ja, het apparaat neemt al op voor het alarm getriggerd word
Terugspeelkanalen	Tot 9 kanalen gelijktijdig
Snelzoeken	Tijd / Beweging / Op alarm zoeken
Backupapparaat invoer	USB 2.0 / Netwerk
Reguliere backup	Ja, via USB of FTP
Audio	
Audio invoer / Audio uitgang	4x / 1x (Mono)

Externe In en Uitgangen	
RS485 / Alarm ingangen / Al. uitgangen	Ja / 4x / 1x
Algemeen	
Harde schijf opslag / SATA Interface	Tot 14TB SATA harde schijf x 1 / Ja
Instellingen afbeeldingskwaliteit	Super best / Best / High / Normal
USB muisbediening	Ja
Bewegingsdetectie gebied	16 x 12 rooster per kanaal
Bewegingsdetectie gevoeligheid	3 aanpasbare parameters voor accurate detectie
IR afstandsbediening besturing	Ja, ingebouwd
Gebeurtenisnotificatie	PushVideo / PushStatus / FTP / E-mail
Gebeurtenis Pop-up en Preview	Ja
Digitale Zoomfunctie	2x Digitale Zoom
PTZ besturing	Ja, RS485
Keylock / Wachtwoordbescherming	Ja / 4 gebruikers niveaus voor verschillende privileges
Cameratitel	Support tot 25 letters
Beeldweergave aan te passen	Tint / Saturatie / Contrast / Helderheid
Datum weergave	YY/MM/DD / DD/MM/YY / MM/DD/YY
Zomertijd	Ja
Ideale bedieningstemperatuur	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Dimensies / Gewicht / Voeding	260mm (L) x 48mm (H) x 235,7mm (D) / 1,3KG / 12V 2A
Netwerk	
Netwerkprotocollen	TCP/IP , PPPOE , DHCP en DDNS. Live weergave en bediening via netwerkaansluiting mogelijk.
Bewakings mogelijkheden	
Compatibele besturingssystemen	PC: Windows en MAC APP: iOS en Android
Compatibele programma's	PC: CMS Lite, Internet explorer APP: EagleEyes
Maximaal aantal online gebruikers	20
Live Audio	Ja
Push-Video	Tot 4 kanalen: Op uw PC: Nee Op Eagle Eyes: Ja
Push-status	Op uw PC: Ja, per mail Op Eagle Eyes: Ja
Overige	
Eazy Network	Ja
Alarmscenario opstelling	Ja
Spotmonitor opstelling	Call Monitor / Gebeurtenis Monitor / Live monitor
IVA/IVS (Intelligent Video Analysis/Surveillance)	Ja, 4 kanalen
DCCS Support / DDNS Service	Ja / Ja, gratis DDNS service
Privémaskering per camera / deelbeeld	Ja
Multiplexer handelingen	Live weergave / opname / terugspelen / backup / netwerk bedieningen
Randapparatuur	USB joystick

Uw CCTV Adviseur:



Met haar vele **Video-uitgangen:**

1x BNC, 1x VGA en 1x HDMI, 1 X voor de hoofdmonitor en 1 X voor de spotmonitor kunt u op deze machine 3 monitoren tegelijkertijd aansluiten.

Ook is het mogelijk de monitoren die aangesloten zijn ieder een eigen functie te geven.

De spotmonitoren kunnen dienst doen als Live monitor, gebeurtenismonitor of als Call = beeldwissel monitor waarbij de recorder tussen de door u gekozen beeldweergaves wisselt.

Wat is:

PushVideo zorgt ervoor dat u direct een bericht met videofilm ontvangt op uw mobiele telefoon, zodra er beweging is waargenomen door een camera of een raam/deur wordt geopend welke in verbinding staat met de door u gekozen camera.

IVS = (Intelligente VideoBewaking) zorgt ervoor dat u een digitale lijn kunt plaatsen in het camerabeeld.

Deze lijn fungeert als trigger voor de PushVideofilm of ingesteld als mensenteller in een winkelruimte waarmee u precies weet hoeveel mensen er zijn en waar zij binnen zijn of zijn geweest op een bepaalde dag.

Ook is er de mogelijkheid om een 1-way pass in te stellen, wat betekent dat beweging van links naar rechts toegestaan zal zijn, maar beweging andersom zal direct aan u worden doorgegeven via PushVideofilm op uw mobiele telefoon.

Deze detectie kan ook, indien nodig horizontaal of diagonaal in het beeld ingesteld worden.

PushVideo kan aan of Uitgeschakeld worden op uw mobiele telefoon.

RS485 aansluiting: Hiermee kunt u bijvoorbeeld 1 of meerdere PTZ camera's (bedienbare beveiligingscamera) aansluiten en bedienen.

CMS Lite is een gratis software voor op uw PC welke ervoor zorgt dat, zodra uw recorder met het netwerk is verbonden, u de beelden ook op uw PC kunt bekijken.

